

Ersteinrichtung der Voice-Mailbox

- Einwahl ins Voicemail-System mit 114
- Einleitung anhören
- Kennwort (5-stellige interne Telefonnummer) eingeben
- Neues Kennwort (min. 8stell. – max. 15stell.) eingeben
- Zahlenfolge wird wiederholt, bestätigen mit # oder Neueingabe mit *
- Namen aufsprechen und mit # bestätigen
- Zwischen Persönlicher- (2) und Standard-Begrüßung (1) wählen
- Bei persönlicher Begrüßung Text aufsprechen und mit # bestätigen
- Abschließende Hinweise anhören

Die Voice-Mailbox informiert Sie beim Vorliegen einer Sprachnachricht durch Blinken der Taste „Nachricht“ (Briefsymbol) und einer grünen, orange oder roten Lichtanzeige, je nach Apparatetyp.

Aktivieren der Voice-Mailbox

- Mit Rufumleitung sofort : 81 + 114 wählen
- Mit Rufumleitung nach Zeit : 82 + 114 wählen
- Mit Rufumleitung nach Zeit und bei besetzt : 83 + 114 wählen

Deaktivieren der Voice-Mailbox

- Rufumleitung löschen: 80 wählen

Zugriff auf neue Nachrichten vom eigenen Apparat

Apparate-Typ 4034, Typ Advanced und neuere Endgeräten 4019 – 4039 und 8029 - 8039

- Hörer liegen lassen
- Taste „Nachrichten“ (Briefsymbol) drücken
- Softkey „Telesek.“ drücken

Apparate-Typ 4012 ,Typ Easy, Typ Premium und 8019

- Hörer liegen lassen
- Taste „Nachrichten“ (Briefsymbol) drücken
- Taste „Lauthören/ok“ drücken
- Nochmals Taste „Lauthören/ok“ drücken

Apparate-Typ 4003 (Apparat ohne Display)

- Hörer liegen lassen
- Taste „Nachrichten“ drücken

Zugriff auf neue Nachrichten von internem, fremden Apparat

- 114 wählen
- * drücken
- Mailbox-Nummer (eigene 5-stellige Telefonnummer) eingeben

Zugriff auf neue Nachrichten von externem Apparat oder Mobiltelefon

- 0641-99-114 wählen
- # drücken
- Mailbox-Nummer (eigene 5-stellige Telefonnummer) eingeben

(Mehrfrequenzwahltöne aktivieren - MFV Wahl)

Einwahl ins VM System

114
... und Kennwort
(siehe Anlage)



Hauptmenü	
Nachrichten abrufen	1
Nachrichten auffinden	3
Persönliche Optionen	4
Neustart	5
Beenden	*

1 Nachrichten abrufen	
Nochmal abspielen	4
Absenderinfo	5
Löschen	7
Antworten	8
Rückruf	88
Speichern	9
Beenden	*

3 Nachrichten auffinden	
Mailboxnummer eingeben	

4 Persönliche Optionen	
Übermittlung Ein/Aus	1
Verwaltungs- optionen	2
Begrüßungen	3
Beenden	*

1 Übermittlung	
LED Ein	3
LED Aus	4
Beenden	*

2 Verwaltungs- optionen	
Kennwort ändern	1
Menüebene	3
Datums- /Uhrzeitansage	4
Beenden	*

3 Begrüßungen	
Persönliche Begrüßung	1
Ansage für längere Abwesenheit	2
Namen aufzeichnen	3
Beenden	*

1 Kennwort ändern	
Neues Kennwort eingeben und mit # speichern	

3 Menüebene	
Standard- anleitungen	1
Detaillierte Anleitungen	2
Kurz- anleitungen	3
Beenden	*

1 Persönliche Begrüßungen	
Standard- begrüßung	1
Persönliche Begrüßung	2
Beenden	*

2 Aufzeichnung einer Begrüßung	
Begrüßung aufsprechen und mit # speichern	

3 Namen aufzeichnen	
Namen aufsprechen und mit # speichern	



Hochschulrechenzentrum
HRZ-Infrastruktur 1 Nachrichtentechnik
Hotline Tel. 0641 (99-)13100

Systemadministration
Thomas Alexander Ladach
09.08.2018

Menüübersicht der Voice-Mail-Funktionen für Telefonapparate an der TK Anlage der JLU Giessen