

Bedienungsanleitung

Für den täglichen Gebrauch

Typ 4003



Tägliche Nutzung des 4003

Externes Gespräch

Sie möchten ein **externes Amtgespräch** führen:

Kennzahl **0**(dienstlich)

Kennzahl **91+0** (privat) Abrechnung Apparate bezogen, wird durch Antrag frei geschaltet.

Kennzahl **92 + 8** stellige PIN(privat) Abrechnung Personen bezogen, wird durch Antrag frei geschaltet.

Gespräch verbinden

Soll ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer weiter verbunden werden, genügt es einfach während des **1.** Gespräches die Rufnummer des neuen Teilnehmers anzuwählen. Falls der gerufene frei ist können Sie das Gespräch sofort verbinden, indem Sie den Hörer auflegen. Die andere Möglichkeit ist zu warten bis sich der Gerufene meldet, Sie ihm noch was mitteilen. Zum verbinden den Hörer auflegen.

Sollte der Gerufene das in Rückfrage geführte Gespräch nicht haben wollen so kann man durch Drücken der Taste „**Rückfrage Aus**“ das **1.** Gespräch wieder zurück holen.

Falls der gerufene Teilnehmer besetzt ist, muß das erst Gespräch wieder mit der „**Rückfrage Aus**“ zurückgeholt werden.

Rückfrage

Während des **1.** Gespräches die Rufnummer des **2.** Teilnehmers wählen.

Der **2.** Teilnehmer meldet sich (der **1.** Teilnehmer wartet).

2.Gespräch mit „**Rückfrage Aus**“ beenden.

Rückruf

Sie rufen einen **freien** Teilnehmer an er meldet sich nicht, mit der Kennzahl **2** als Nachwahl leiten Sie einen Rückruf ein.

Der angerufener Teilnehmer ist **besetzt**, durch Nachwählen der Kennzahl **2** leiten Sie den Rückruf auf einen besetzten Teilnehmer ein. Sobald der Teilnehmer wieder frei ist läutet bei Ihnen das Telefon. Durch abheben des Hörers werden Sie nun mit dem Teilnehmer verbunden.

Rufumleitung

Rufumleitung sofort: durch wählen der Kennzahl **81** und der Rufnummer zu der umgeleitet werden soll.

Rufumleitung nach Zeit: durch wählen der Kennzahl **82** und der Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll

Rufumleitung nach Zeit und bei besetzt: durch wählen der Kennziffer **83** und der Rufnummer, zu der umgeleitet werden soll.

Rufumleitung löschen: Kennzahl **80** wählen.

Gespräche heranholen

Heranholen direkt: Kennzahl **85** und der Rufnummer, die herangeholt werden soll.

Telefonschloß

Telefon sperren: Kennzahl **89** wählen (Amtsgespräche und Funktionsänderungen können nur noch nach eingeben eines Passwortes ausgeführt werden)

Telefon entsperren: Kennzahl 89 und Passwort eingeben. (Standard Passwort ist 0000, siehe Passwort ändern)

Nachrichten Abfragen

Abfragen der Rückrufanforderung: Bei vorliegen eines Rückrufes (rote Lampe der Taste „Nachricht“ + „Rückfrage Aus“ leuchtet) drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste „Nachricht“, Sie werden mit dem Teilnehmer der Ihnen den Rückruf hinterlegt hat verbunden

Abfragen der Sprachnachrichten: Wenn eine Sprachnachricht vorliegt (rote Lampe der Taste „Nachricht“ + „Rückfrage Aus“ leuchtet) drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Taste „Nachricht“, Sie werden mit dem Sprachverarbeitungs-System verbunden.

Nachricht Löschen

Mit der Kennzahl **723** kann man einen Rückruf aus dem Speicher Nachricht löschen.

Sporadische Nutzung

Dreier Konferenz

Während des 1. Gespräches die Rufnummer des 2. Teilnehmers wählen.
Der 1. Teilnehmer wartet, der 2. Teilnehmer meldet sich
Durch Nachwahl der Kennziffer 3 werden Sie mit beiden Teilnehmern zusammengeschaltet.
Möchten Sie die Dreierkonferenz beenden, legen Sie den Hörer auf, die beiden anderen Teilnehmer sind noch miteinander verbunden.

Makeln

Während des 1. Gespräches die Rufnummer des 2. Teilnehmers wählen.
Der 1. Teilnehmer wartet der 2. Teilnehmer meldet sich .
Durch drücken der Taste „**Makeln**“ kann zwischen den beiden Gesprächen gewechselt werden.
Beenden des gerade aktiven Gespräches mit der Taste „**Rückfrage Aus**“.

Einmalige Einstellungen

Passwort ändern

Kennzahl **728** wählen: altes Passwort (Standard ist „0000“) eingeben.
Neues Passwort 4-stellig eingeben.
Neues Passwort wiederholen.

Melodienauswahl

Durch wiederholtes drücken der Taste „**Lauthören**“ bei aufgelegtem Hörer Melodie wählen.
Auswahl durch Hörer abnehmen und wieder auflegen bestätigen.

Lautstärke des Rufes

Bei aufgelegtem Hörer Taste „**Lauthören**“ drücken danach mit Taste „**Plus**“ Lautstärke erhöhen oder mit Taste „**Minus**“ Lautstärke verringern.
Mit Hörer abnehmen und wieder auflegen bestätigen.

Tastenfeld des 4003

