

## Ersteinrichtung der Voice-Mailbox

- Einwahl ins Voicemail-System mit 114
- Einleitung anhören
- Kennwort ([gleich Telefonnummer](#)) eingeben
- Neues Kennwort (min 4stell. - max 15stell.) eingeben
- Zahlenfolge wird wiederholt, bestätigen mit # oder Neueingabe mit \*
- Namen aufsprechen und mit # bestätigen
- Zwischen Persönlicher (2) und Standard-Begrüßung (1) wählen
- Bei Persönlicher Begrüßung Text aufsprechen und mit # bestätigen
- Abschließende Hinweise anhören

Die Voice-Mailbox informiert Sie beim Vorliegen einer Sprachnachricht durch blinken der Taste „Nachricht“ und einer grünen oder roten LED.

## Aktivieren der Voice-Mailbox

- Mit Rufumleitung sofort : 81 + 114 wählen
- Mit Rufumleitung nach Zeit : 82 + 114 wählen
- Mit Rufumleitung nach Zeit und bei besetzt : 83 + 114 wählen

## Deaktivieren der Voice-Mailbox

- Rufumleitung löschen: 80 wählen

## Zugriff auf neue Nachrichten vom eigenen Apparat

### Apparate-Typ 4034 und Typ Advanced

- Hörer liegen lassen
- Taste „Nachrichten“ drücken
- Softkey „Telesek.“ drücken

### Apparate-Typ 4012 ,Typ Easy und Typ Premium

- Hörer liegen lassen
- Taste „Nachrichten“ drücken
- Taste „Lauthören/ok“ drücken
- Nochmals Taste „Lauthören/ok“ drücken

### Apparate-Typ 4003

- Hörer liegen lassen
- Taste „Nachrichten“ drücken

## Zugriff auf neue Nachrichten von internem, fremden Apparat

- 114 wählen
- \* drücken
- Mailbox-Nummer (Telefonnummer) eingeben

## Zugriff auf neue Nachrichten von externem Apparat

- 0641-99-114 wählen
- # drücken
- Mailbox-Nummer (Telefonnummer) eingeben

**Einwahl ins System**  
Siehe Anlage

**Hauptmenü**

- Nachrichten abrufen **1**
- Nachrichten auffinden **3**
- Persönliche Optionen **4**
- Neustart **5**
- Beenden **\***

**Am Ende der Nachricht**

- Nochmal abspielen **4**
- Absenderinfo **5**
- Löschen **7**
- Antwort **8**
- Rückruf **88**
- Speichern **9**
- Beenden **\***

**Persönliche Optionen**

- Übermittlung Ein/Aus **1**
- Verwaltungs-Optionen **2**
- Begrüßungen **3**
- Beenden **\***

# Menü-Übersicht Standard Voicemail-Box

Wiedergabe Steuerung			
	zurück	Pause/ Neustart	Vorwärts
Position	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
	Lang- sammmer	Absender	Schneller
Geschwindigkeit	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
	Beenden		Nächste
	<b>*</b>	<b>0</b>	<b>#</b>

Maiboxnummer eingeben

**Übermittlung**

- LED Ein **3**
- LED Aus **4**
- Beenden **\***

**Begrüßungen**

- Persönliche Begrüßung **1**
- Ansage für längere Abwesenheit **2**
- Namen aufzeichnen **3**
- Beenden **\***

**Verwaltung Optionen**

- Kennwort ändern **1**
- Menüebene **3**
- Datums-/ Uhrzeitansage **4**
- Beenden **\***

**Kennwort ändern**

- Neues Kennwort eingeben, # drücken

**Menüebene**

- Standard-Anleitungen **1**
- Detaillierte Anleitungen **2**
- Kurz-Anleitungen **3**
- Beenden **\***

**Persönliche Begrüßung**

- Standard-Begrüßung **1**
- Persönliche Begrüßung **2**
- Beenden **\***

**Aufzeichnung Begrüßung**

- Begrüßung auf sprechen, # drücken

**Aufzeichnung Name**

- Namen aufsprechen, # drücken

Bestätigung mit # oder Neuaufnahme mit \*